

## Shure BLX24R/BETA 58A

**Cena :**  
**1.899,00 zł**  
 Producent : **Shure**



Mikrofonowy systemy bezprzewodowy serii **BLX 24** stanowi idealny punkt startowy dla profesjonalistów oraz amatorów na potrzeby małych imprez. System oferuje dźwięk o profesjonalnej jakości z prostym w konfiguracji oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Opis ze strony [www.shure.waw.pl](http://www.shure.waw.pl)

**BLX4R** to wytrzymały odbiornik systemu bezprzewodowego wyposażony w odłączane anteny oraz możliwość montażu w szafie typu rack. Odbiornik wyposażony jest ponadto w możliwość prostej konfiguracji parametrów, intuicyjne menu oraz sztywną metalową konstrukcję. System QuickScan umożliwia szybkie skanowanie pasma i wybór optymalnej częstotliwości za pojedynczym przyciśnięciem przycisku funkcji. Baza wyposażona jest w wyjście XLR oraz jack 6,3 mm, jak również duży czytelny wyświetlacz LCD. Możliwość szybkiego odłączenia anten pozwala na integrację z systemem dystrybucji sygnału antenowego.

**BLX2/B58** to ręczny mikrofon bezprzewodowy współpracujący z odbiornikami serii BLX, wyposażony w legendarną i znaną również z modeli przewodowych kapsułę mikrofonową Beta 58 A, zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk i wysoką niezawodność. Nadajnik zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy na 2 bateriach AA.

### Cechy charakterystyczne systemu BLX:

- możliwość współpracy z mikrofonem ręcznym lub mikroportem z mikrofonem krawatowym, nagłownym lub instrumentalnym
- współpraca z odbiornikami jedno lub dwukanałowymi oraz odbiornikami rakowymi
- zasilanie bateriami AA
- pasmo robocze o szerokości 24 MHz zawiera po 12 kompatybilnych częstotliwości za zakres (w zależności od regionu) Kup Shure BLX24R/B58 na [www.shure.waw.pl](http://www.shure.waw.pl)

### Zestaw zawiera:

- odbiornik stacjonarny BLX 4R
- nadajnik ręczny BLX 2/B58 z kapsułą Beta 58A
- uchwyt na statyw
- 2 baterie AA
- instrukcję użytkownika
- wytrzymałe etui transportowe z suwakiem

### Dane techniczne:

#### OGÓLNE

|   |  |
|---|--|
| Zasięg roboczy                            | 90 m przy braku przeszkód  |
| Pasma przenoszenia                        | 60 - 15000 Hz  |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD | 0,5 % Kup Shure BLX24R/B58 na <a href="http://www.shure.waw.pl">www.shure.waw.pl</a> |
| Zakres dynamiki                           | 100 dB   |
| Temperatura pracy                         | -18°C - +57°C  |

#### ODBIORNIK BLX 4R

|   |  |
|---|--|
| Impedancja wyjściowa                                    | wyjście XLR (200 Ω)<br>wyjście jack 6.35 mm (50 Ω)                                     |
| Poziom wyjściowy dla tonu 1 kHz dla obciążenia 100 kOhm | wyjście XLR: -20,5 dBV (94mV RMS)<br>wyjście jack 6,35 mm (50 Ω): -13 dBV (224 mV RMS) |
| Czułość RF  | -105 dBm dla 12 dB SINAD   |
| Tłumienie sygnałów lustrzanych                          | > 50 dB Kup Shure BLX24R/B58 na <a href="http://www.shure.waw.pl">www.shure.waw.pl</a> |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.)                          | 50 x 198 x 163 mm  |
| Waga  | 998 g  |
| Obudowa   | Odlew ABS + stal   |

**NADAJNIK BLX2/B58**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Wzmocnienie                  | 0dB: -20 dBV maks<br>-10dB: -10 dBV maks |
| Zakres regulacji wzmocnienia | 10 dB                                    |
| Moc nadajnika RF             | 10 mW                                    |
| Wymiary (długość x średnica) | 224 x 53 mm                              |
| Waga                         | 218 g                                    |
| Obudowa                      | Odlew ABS                                |
| Zasilanie                    | 2 x AA alkaliczna lub akumulator         |
| Czas pracy na bateriach      | do 14 godzin (alkaliczne)                |
| Kapsuła                      | Beta 58A dynamiczna superkardioidalna    |

---

KeyStore.pl