

Shure BLX24R/BETA 58A

Cena :
1.899,00 zł
 Producent : **Shure**



Mikrofonowy systemy bezprzewodowy serii **BLX 24** stanowi idealny punkt startowy dla profesjonalistów oraz amatorów na potrzeby małych imprez. System oferuje dźwięk o profesjonalnej jakości z prostym w konfiguracji oraz intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Opis ze strony www.shure.waw.pl

BLX4R to wytrzymały odbiornik systemu bezprzewodowego wyposażony w odłączane anteny oraz możliwość montażu w szafie typu rack. Odbiornik wyposażony jest ponadto w możliwość prostej konfiguracji parametrów, intuicyjne menu oraz sztywną metalową konstrukcję. System QuickScan umożliwia szybkie skanowanie pasma i wybór optymalnej częstotliwości za pojedynczym przyciśnięciem przycisku funkcji. Baza wyposażona jest w wyjście XLR oraz jack 6,3 mm, jak również duży czytelny wyświetlacz LCD. Możliwość szybkiego odłączenia anten pozwala na integrację z systemem dystrybucji sygnału antenowego.

BLX2/B58 to ręczny mikrofon bezprzewodowy współpracujący z odbiornikami serii BLX, wyposażony w legendarną i znaną również z modeli przewodowych kapsułę mikrofonową Beta 58 A, zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk i wysoką niezawodność. Nadajnik zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy na 2 bateriach AA.

Cechy charakterystyczne systemu BLX:

- możliwość współpracy z mikrofonem ręcznym lub mikroportem z mikrofonem krawatowym, nagłownym lub instrumentalnym
- współpraca z odbiornikami jedno lub dwukanałowymi oraz odbiornikami rackowymi
- zasilanie bateriami AA
- pasmo robocze o szerokości 24 MHz zawiera po 12 kompatybilnych częstotliwości za zakres (w zależności od regionu) Kup Shure BLX24R/B58 na www.shure.waw.pl

Zestaw zawiera:

- odbiornik stacjonarny BLX 4R
- nadajnik ręczny BLX 2/B58 z kapsułą Beta 58A
- uchwyt na statyw
- 2 baterie AA
- instrukcję użytkownika
- wytrzymałe etui transportowe z suwakiem

Dane techniczne:

OGÓLNE

Zasięg roboczy	90 m przy braku przeszkód
Pasma przenoszenia	60 - 15000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD	0,5 % Kup Shure BLX24R/B58 na www.shure.waw.pl
Zakres dynamiki	100 dB
Temperatura pracy	-18°C - +57°C

ODBIORNIK BLX 4R

Impedancja wyjściowa	wyjście XLR (200 Ω) wyjście jack 6.35 mm (50 Ω)
Poziom wyjściowy dla tonu 1 kHz dla obciążenia 100 kOhm	wyjście XLR: -20,5 dBV (94mV RMS) wyjście jack 6,35 mm (50 Ω): -13 dBV (224 mV RMS)
Czułość RF	-105 dBm dla 12 dB SINAD
Tłumienie sygnałów lustrzanych	> 50 dB Kup Shure BLX24R/B58 na www.shure.waw.pl
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	50 x 198 x 163 mm
Waga	998 g
Obudowa	Odlew ABS + stal

NADAJNIK BLX2/B58

Wzmocnienie	0dB: -20 dBV maks -10dB: -10 dBV maks
Zakres regulacji wzmocnienia	10 dB
Moc nadajnika RF	10 mW
Wymiary (długość x średnica)	224 x 53 mm
Waga	218 g
Obudowa	Odlew ABS
Zasilanie	2 x AA alkaliczna lub akumulator
Czas pracy na bateriach	do 14 godzin (alkaliczne)
Kapsuła	Beta 58A dynamiczna superkardioidalna

KeyStore.pl